


# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2018年12月26日 111

メーカー名	藤商事	
機種名	P 藤丸くん30min	4000FGZ FF
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

## ハーネス結線図



## 外部端子板



## 出力情報

外部出力端子 (色)	名称	出力内容	電サポ	大当	小当		
(白)	賞球	賞球払出し数10個以上記憶している場合、記憶から10減算し出力					
(緑)	扉・枠開放	ガラス扉及び内枠開放中に出力					
情報端子1 (灰)	特別図柄確定回数	スタート回数を出力					→スタートに接続
情報端子2 (黄)	始動口	ヘソ・電チュー入賞数を出力					
情報端子3 (黒)	大当り及び変動短縮	大当り中及び電チューサポート状態中を出力	○	○			→確変に接続 →大当りに接続
情報端子4 (桃)	大当り	大当り中を出力		○			
情報端子5 (青)	小当り	小当り中を出力			○		
情報端子6 (赤)	大当り及び非時短時の小当り	大当り中及び、非時短時の小当り中を出力		○	○		
情報端子7 (橙)	左通路	左サイドスイッチの通過数を出力					
情報端子8 (水)	右下入賞口	右下入賞口の入賞数を出力					
情報端子9 (茶)	メイン賞球	入賞口への入賞タイミングで払出数を加算。10個単位で賞球を出力					→賞球線に接続
情報端子10 (紫)	セキュリティ	不正エラーをホールコンへ出力					