



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2019年07月30日 116

メーカー名	藤商事		
機種名	Pリング	バースデイ	呪いの始まり FRX
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図



外部端子板



出力情報

外部出力端子 (色)	名称	出力内容	特殊遊技	大当	小当	
(白)	賞球	賞球払出し数10個以上記憶している場合、記憶から10減算し出力				
(緑)	扉・枠開放	ガラス扉及び内枠開放中に出力				
情報端子1 (灰)	特別図柄確定回数	スタート回数を出力				→スタートに接続
情報端子2 (黄)	始動口	ヘリ・電チュー入賞数を出力				
情報端子3 (黒)	特殊遊技状態	特殊遊技状態中を出力	○			→確変に接続
情報端子4 (桃)	大当り	大当り中を出力		○		→大当りに接続
情報端子5 (青)	小当り	小当り中を出力			○	
情報端子6 (赤)	大当り及び小当り	大当り中及び小当り中を出力		○	○	
情報端子7 (橙)	普通電動役物	電チューの入賞数を出力				
情報端子8 (水)	右入賞口	右入賞口の入賞数を出力				
情報端子9 (茶)	メイン賞球	入賞口への入賞タイミングで払出数を加算。10個単位で賞球を出力				→賞球線に接続
情報端子10 (紫)	セキュリティ	不正エラーをホールコンへ出力				