



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2017年06月29日 130-1

メーカー名	平和		
機種名	CRシティハンター	XYZ心の叫び	H1BX4 9BS
入力変換ハーネスセット	A		DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B		DYR-H182

ハーネス結線図



外部端子板



出力情報

色	信号名	信号内容	時短	大当		
(白)	賞球	賞球払出装置が遊技球を10個払い出すたびに出力				
(緑)	扉・枠開放	遊技機枠又はガラス扉の開放している場合に出力				
(灰)	図柄確定回数	特別図柄の変動停止毎に出力				→スタートに接続
(黄)	始動口	始動口入賞毎に出力				
(黒)	大当たり1	すべての大当たり中に出力		○		→大当たり接続
(桃)	大当たり2	すべての大当たり中・時短中に出力	○	○		→確変接続
(青)	大当たり3	すべての大当たり中に出力		○		
(赤)	大当たり4	すべての大当たり中に出力		○		
(橙)	メイン賞球	すべての入賞口入賞時において、賞球払出装置に合計10個の賞球を指示する度に出力				→賞球線接続
(水)	セキュリティ	RWMの初期化・不正入賞・電波・盤面スイッチ接続異常・磁気検知に出力				