



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2014年09月10日 57

メーカー名	マルホン	
機種名	CR MIDNIGHT LASVEGAS	L A
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図



外部端子板



出力情報

コネクタ色	名称	出力内容	電サポ	大当	
① 白	賞球	賞球10個ごとに出力			→賞球線に接続
② 緑	扉・枠開放	前面枠及び前面ガラス扉開放中に出力			
③ 灰	図柄確定回数	スタート			→スタートに接続
④ 黄	始動口	始動口1及び始動口2入賞ごとに出力			
⑤ 黒	大当り1	全ての当り中に出力		○	→大当りに接続
⑥ 桃	大当り2	全ての当り中及び電チューサポート中に出力	○	○	→確変に接続
⑦ 青	大当り3	電チューサポート中に出力	○		
⑧ 赤	大当り4	確変Vアタッカーショート開放のV通過時に出力			
⑨ 水	セキュリティ	大当り中以外の大入賞口入賞時、磁石、電波検知時、初期化リセット時に出力			