

# デー太郎 (パチンコ) 取付配線資料

2007年9月25日 62

メーカー名	ニューギン	
機種名	CR. おさかなアイランド	
台からの 情報出力	スタート	接点出力
	大当り	接点出力
	確率変動	接点出力
	大当り兼高確率	接点出力

特記事項

白	賞球
黒	扉開放
茶	大当り兼高確率
赤	大当り (2R出力あり)
橙	大当り (2R出力なし)
黄	始動口
緑	スタート
青	大当り (2R出力あり) +小当り
紫	全変動短縮中

## 配線

緑  
スタート (橙, 緑)

青  
大当り (赤, 青)

紫  
確変 (茶, 黒)

白  
賞球 (橙, 黒)

入力コネクタ  
日圧 PHR-2

賞球コネクタ  
日圧 PHR-2

入力変換ハーネスセット  
C  
DYR-H173

賞球入力変換ハーネス  
C  
DYR-H183

## メモ

接点出力です。一番ピンがコモンです。  
磁気 振動 不正入賞は感知してから10秒間出力します。

入力	賞球
C	C