


# デー太郎 (パチンコ) 取付配線資料 2017年11月21日 110

メーカー名	SANKYO		
機種名	CRF マイケル・ジャクソン	R	
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	


## ハーネス結線図


遊技台からの情報

デー太郎ランプに接続


③全図柄確定回数  スタート (橙・緑)

⑤大当り 1  大当り (赤・青)

⑥大当り 2  確変 (茶・黒)

⑨入賞  賞球 (橙・黒)

## 外部端子板



## 出力情報

端子番号	端子色	出力情報	内容	高ベース	大当			
①	白	賞球	賞球10個毎にON					
②	緑	扉・枠開放	遊技機の前枠および内枠が開放中にON					
③	灰	全図柄確定回数	特別図柄1及び特別図柄2の停止毎にON					→スタートに接続
④	黄	全始動口	始動口1及び始動口2入賞毎にON					
⑤	黒	大当り 1	大当り中ON		○			→大当りに接続
⑥	桃	大当り 2	大当り中、高ベース中ON	○	○			→確変に接続
⑦	青	大当り 3	高ベース中ON	○				
⑧	赤	特殊図柄確定	特別図柄1及び特別図柄2の停止後にON (ハズレは出力しない)					
⑨	橙	入賞	全ての入賞口入賞時、賞球10個毎にON					→賞球線に接続
⑩	水	セキュリティ	電源投入時、異常入賞、磁気、電波、スイッチ異常検出時にON					