



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2016年10月01日 84-1

メーカー名	サンセイ R&D	
機種名	CR牙狼復刻版 X X	WV ZZ-S
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図



外部端子板



出力情報

端子番号	名称	出力内容	時短	※1	※2		
CN1 (白)	賞球	賞球10球払い出しごとに出力					
CN2 (緑)	扉・枠開放	ガラス枠あるいは、内枠開放中に出力					
CN3 (灰)	図柄確定	図柄確定ごとに出力					→スタートに接続
CN4 (黄)	始動口	始動口入賞ごとに出力					
CN5 (黒)	情報1	すべての大当り中に出力		○	○		→大当りに接続
CN6 (桃)	情報2	大当り中と時短中に出力	○	○			→確変に接続
CN7 (青)	情報3	V入賞による大当り中のみ出力		○			
CN8 (赤)	メイン賞球	賞球10球払出し予定数ごとに出力					→賞球線に接続
CN9 (橙)	セキュリティ	異常発生時に出力					
CN10 (水)	情報4	時短中に出力	○				

※1：時短ありの大当り

※2：時短なしの大当り