



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2013年8月7日 69

メーカー名	SanThree (SANYO)	
機種名	CR装甲騎兵ボトムズ	XLA
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

## ハーネス結線図



## 外部端子板



## 出力情報

外部情報			電サポ	大当	2R		
1 (紫)	大当り 1	大当り中に出力		○	○		
2 (黄)	特別図柄確定	特別図柄の変動が停止ごとに出力					
3 (茶)	大当り 2	大当り中及び図柄の変動時間短縮中に出力	○	○	○		
4 (赤)	大当り 3	2R当り以外の大当り		○			
5 (灰)	始動口1入賞	上始動口に入賞するごとに出力					
6 (緑)	メイン賞球	賞球情報を元に出力 (賞球前に出力します)					
7 (黒)	セキュリティ	不正検知時に出力 (不正入賞・電波・磁気・初期化)					
8 (青)	賞球	賞球を10個払出すごとに出力					
9 (橙)	枠開放	枠開放時に出力					
10 (桃)	扉開放	扉開放時に出力					

→大当りに接続  
→スタートに接続  
→確変に接続  
→賞球線に接続