



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2023年04月27日 203-1

メーカー名	ニューギン	
機種名	P 真・怪獣王ゴジラ 2	L2-K N2-K
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図



外部端子板



出力情報

信号	情報内容	電灯	大当	
賞球 PT1 白	賞球(払出完了分)10個で1パルス			
扉・枠開放 PT2 緑	前枠・中枠が開放状態の間			
図柄確定回数1 PT3 灰	特別図柄が停止ごとに1パルス(特別図柄1+特別図柄2)			→スタートに接続
始動口 PT4 黄	中始動口及び右始動口(普通電役)に入賞ごとに1パルス			
大当り17 PT5 黒	大当り中及び全変動短縮中に出力	○	○	→確変に接続
大当り2 PT6 桃	大当り中に出力		○	→大当りに接続
大当り4 PT7 青	全変動短縮中に出力	○		
アウト PT8 赤	アウト10個で1パルス			
賞球予定 PT9 橙	賞球(未払出分含む)10個で1パルス			→賞球線に接続
セキュリティ PT10 水	磁気検知、大入賞口、下始動口、誘導磁界、ラムクリア時			
図柄確定回数2 PT11 茶	特別図柄が停止ごとに1パルス(特別図柄2のみ)			
呼出 PT12 紫	呼出しボタン押し下状態の間出力			