


デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2026年02月24日 171

メーカー名	三洋	
機種名	eアクダマドライブ	EHLT
ワンタッチ台接続ハーネス	入力変換ワンタッチハーネス	DSH-H018
アウトセーフ	アウトセーフ入力ハーネス	DYR-H482

ハーネス結線図



HCBOX出力情報

端子番号	出力情報	内容	
コネクタ1	1	発射数	発射球データ10球で1パルス出力
	2	賞球	枠制御基板ユニットで管理している賞球データ10球で1パルス出力
	3	扉開放	前面枠開放時または、内枠解放時に出力
	4	不正	主制御基板ユニット及び枠制御基板ユニットで不正検出時に出力
	5	図柄確定回数	特別図柄1停止1回、有利状態中の特別図柄2停止1回で1パルス出力
	6	全始動口	全始動口通過1球で1パルス出力
	7	始動口1	特別図柄1始動口通過1球で1パルス出力
	8	始動口2	特別図柄2始動口通過1球で1パルス出力
	9	大当り1	小当り及び上大入賞口が作動する大当り中、時短図柄による時短回数回復時に出力
	10	大当り+時短+確変	小当り及び上大入賞口が作動する大当り中、時短図柄による時短回数回復時、有利状態中及び有利状態中の特別図柄2による大当り中に出力
	11	高確率中	未使用
	12	時短中	有利状態中及び有利状態中の特別図柄2による大当り中に出力
	13	大当り3	未使用
コネクタ2	14	遊技機エラー	主制御基板ユニット及び枠制御基板ユニットでエラー検出時に出力
	15	役物回数	未使用
	16	役物入賞回数	役物（大入賞口）内の各カウント口通過1球で1パルス出力
	17	特定領域通過	特定の領域通過1球で1パルス出力
	18	大当り2	小当り及び上大入賞口が作動する大当り中に出力
	19	パルス出力拡張用1	未使用
	20	パルス出力拡張用2	未使用
	21	状態出力拡張用1	LT中に出力
	22	状態出力拡張用2	未使用

→アウト線に接続
→セーフ線に接続

→スタートに接続

→大当りに接続
→確変に接続

→ラッキートリガーに接続 ※1
(汎用入力1~4)

※1 ラッキートリガーを表現する際に接続します。
対応機種及び対応バージョンがあり、オプションハーネス、設定変更が必要となります。