

デー太郎（パチスロ） 取付配線資料 2023年02月28日 15

メーカー名	ビスティ		
機種名	機動戦士ガンダムユニコーン		
遊技タイプ	A T		
出力情報	あり ・ なし	ワンショット ・ 連続	その他

接続方法

遊技台からの情報

デー太郎ランプに接続

デー太郎ランプ

ランプ表示内容

接続方法	デー太郎表示内容
集中端子板→デー太郎ランプ	BB表示→AT回数 RB表示→AT初当たり回数

台情報出力

端子番号	情報名	出力内容
①	メダル投入	メダル投入時
②	メダル払出	メダル払出時
③	外部出力1	ユニコーンRUSH初当たり開始時にON、その後OFF
④	外部出力2	ユニコーンRUSH/99%覚醒RUSH/エンディング開始時にON、ユニコーンRUSH終了時にOFF 可能性の獣中、7揃い演出成功時にON、演出終了後にOFF
⑤	外部出力3	未使用
⑥	リレーコモン	
⑦	外部出力4	セキュリティ信号
⑧	外部出力5	ドア開放信号

※外部出力4、5について詳細はメーカーにお問い合わせください。