

デー太郎 (パチンコ) 取付配線資料

2007年9月1日 15

特記事項

メーカー名	アビリティ	
機種名	CR. バックドラフト	
台からの 情報出力	スタート	接点出力
	大当り	接点出力
	確率変動	接点出力
	大当り兼高確率	

配線

図柄確定回数 1
(CN9・黄)
スタート (橙, 緑)

大当り 2
(CN4・赤)
大当り (赤, 青)

大当り 1
(CN3・茶)
確率変動 (茶, 黒)

賞球
(CN11・白)
賞球 (橙, 黒)

入力コネクタ

日圧 PHR-2

賞球コネクタ

日圧 EHR-2

入力変換ハーネスセット

C

DYR-H173

賞球入力変換ハーネス

F

DYR-H186

スタート

CN3 茶	CN4 赤	CN5 橙	CN6 青	CN7 白	CN8 紫	CN9 黄	CN10 緑
大当り 1	大当り 2	大当り 3	始動口 1	始動口 2	ゲート	スタート 1	スタート 2
					CN11 白	CN12 黒	CN13 赤
					賞球	球切れ	扉開放

大当り

確変

賞球

メモ

入力	賞球
C	F