



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2022年03月29日 119

メーカー名	京楽		
機種名	P 仮面ライダー 闇のライダーver.		K2
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図



外部端子板



出力情報

出力名	色	出力内容	時短	大当		
情報1	白	賞球				
情報2	緑	扉開放				
情報3	灰	有効スタート				→スタートに接続
情報4	黄	全始動口入賞				
情報5	黒	大当り		○		→大当りに接続
情報6	桃	大当り・確変・時短	○	○		→確変に接続
情報7	青	ヘソ入賞数				
情報8	赤	異常信号 ※極性あり				
情報9	橙	賞球予定数				→賞球線に接続
情報10	水色	アウト				
情報11	茶	電チュー入賞数				
情報12	紫	小当り				
情報13	薄緑	小当りRUSH中				
情報14	濃桃	大当り・小当りRUSH中の小当り		○		