


デー太郎（パチンコ） 取付配線資料


2013年10月26日 71

メーカー名	SANYO		
機種名	CR聖闘士聖矢	星の運命	1/392
ワンタッチ台接続ハーネス	A		DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B		DYR-H182

ハーネス結線図



外部端子板



出力情報

端子	色	出力内容	時短	大当り	時短付大当り	小当り
①	黄緑	予備				
②	茶	アウト				
③	黒	大当り1 (大当り)		○	○	
④	灰	特別図柄確定				
⑤	桃	大当り2 (大当り及び時間短縮)	○	○	○	
⑥	黄	大当り3 (大当り及び小当り)		○	○	○
⑦	赤	大当り4 (時短の付く大当りのみ)			○	
⑧	青	始動口1入賞				
⑨	橙	メイン賞球				
⑩	水	セキュリティ				
⑪	白	賞球				
⑫	緑	枠開放				
⑬	紫	扉開放				

→大当りに接続
→スタートに接続
→確変に接続
→賞球に接続