

デー太郎（パチスロ） 取付配線資料

2015年06月26日 01

メーカー名	アイ電子		
機種名	鬼神7		
遊技タイプ	RTタイプ		
出力情報	あり	なし	ワンショット ・ 連続 ・ その他

接続方法

遊技台からの情報

デー太郎ランプに接続

デー太郎ランプ

ランプ表示内容

接続方法	デー太郎表示内容
集中端子盤→デー太郎ランプ	BB表示→BB回数 RB表示→なし
メーカー変換ハーネス	BB表示→BB回数 RB表示→RB回数

台情報出力

端子番号	情報名	出力内容
①	メダル投入	メダル投入信号
②	メダル払出	メダル払出信号
③	外部出力1	未使用
④	外部出力2	BB信号
⑤	外部出力3	ART信号
⑥	リレーコモン	
⑦	外部出力4	RB信号
⑧	外部出力5	ドアオープン信号

※外部出力5についての詳細は遊技機メーカーにお問い合わせ下さい。