

デー太郎（パチスロ） 取付配線資料 2021年12月13日 59

メーカー名	アクロス		
機種名	沖ドキ!DUO		
遊技タイプ	AT		
出力情報	あり ・ なし	ワンショット ・ 連続	その他

接続方法

遊技台からの情報

デー太郎ランプ

デー太郎ランプに接続

ランプ表示内容

接続方法	デー太郎表示内容
集中端子板→デー太郎ランプ	BB表示→びっぐぼーなす回数 RB表示→れぎゅらーぼーなす回数

台情報出力

端子番号	情報名	出力内容
①	メダル投入	メダル投入時出力
②	メダル払出	メダル払出時出力
③	外部出力1	れぎゅらーぼーなす回数
④	外部出力2	びっぐぼーなす回数
⑤	外部出力3	未使用
⑥	リレーコモン	リレーコモン
⑦	外部出力4	セキュリティ信号
⑧	外部出力5	ドアオープン信号

※外部出力の詳細は遊技機メーカーへお問い合わせください。