

デー太郎（パチスロ） 取付配線資料 2019年10月01日 34

メーカー名	平和				
機種名	南国娘2				
遊技タイプ	AT				
出力情報	あり	なし	ワンショット	連続	その他

接続方法

遊技台からの情報

デー太郎ランプに接続

デー太郎ランプ

ランプ表示内容

接続方法	デー太郎表示内容
集中端子板→デー太郎ランプ	BB表示→BIG CHANCE回数 RB表示→SPECIAL BIG CHANCE又はENDING BONUS回数

台情報出力

端子番号	情報名	出力内容
①	メダル投入	メダル投入信号
②	メダル払出	メダル払出信号
③	外部出力1	SPECIAL BIG CHANCE又はENDING BONUS回数
④	外部出力2	BIG CHANCE回数
⑤	外部出力3	未使用
⑥	リレーコモン	
⑦	外部出力4	セキュリティ信号
⑧	外部出力5	ドアオープン信号

※外部出力4、5についての詳細は遊技器メーカーへお問い合わせください。