

デー太郎（パチスロ） 取付配線資料 2015年03月04日 01

メーカー名	スパイキー		
機種名	ブラックラグーン2		
遊技タイプ	ART		
出力情報	あり	なし	ワンショット ・ 連続 ・ その他

接続方法

遊技台からの情報

デー太郎ランプに接続

デー太郎ランプ

ランプ表示内容

接続方法	デー太郎表示内容
集中端子板→デー太郎ランプ	BB表示→BB+RB+SBB ※ボーナス終了まで出力 RB表示→ART ※3秒間出力

台情報出力

端子番号	情報名	出力内容
①	メダル投入	メダル投入時出力
②	メダル払出	メダル払出時出力
③	外部出力1	ART突入リプレイ（上段リプレイ図柄揃い）が揃ってから3秒間出力
④	外部出力2	ボーナス突入図柄（SBB、BB、RB）揃えてから終了まで出力
⑤	外部出力3	未使用
⑥	リレーコモン	
⑦	外部出力4	セキュリティ信号
⑧	外部出力5	ドア開放信号

※外部出力4、5についての詳細は遊技機メーカーへお問い合わせ下さい。