

# デー太郎（パチスロ） 取付配線資料 2017年11月21日 27

メーカー名	山佐		
機種名	ゴッドイーター2		
遊技タイプ	A+ARTタイプ		
出力情報	あり	なし	ワンショット ・ 連続 ・ その他

## 接続方法

遊技台からの情報

デー太郎ランプに接続

**ランプ表示内容**

接続方法	デー太郎表示内容
集中端子盤→デー太郎ランプ	BB表示→ビッグボーナス回数 RB表示→レギュラーボーナス回数
(メーカー付属ハーネス使用時) 集中端子盤→変換ハーネス→デー太郎ランプ	BB表示→ビッグボーナス+レギュラーボーナス回数 RB表示→ART回数

## 台情報出力

番号	情報名	出力内容
①	メダル投入	メダル投入時出力
②	メダル払出	メダル払出時出力
③	外部出力1	レギュラーボーナスにて出力
④	外部出力2	ビッグボーナスにて出力
⑤	外部出力3	ART(バトル・乱戦・ストーリー・アガミ選択状態)にて出力
⑥	リレーコモン	
⑦	外部出力4	セキュリティ信号出力
⑧	外部出力5	ドアオープン信号出力

※外部出力4,5についての詳細は遊技機メーカーにお問い合わせ下さい。  
 ※メーカー付属変換ハーネスご使用の場合 BB相当:ボーナス合算 RB相当:ART回数