


# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2023年12月25日 214

メーカー名	ニューギン	
機種名	e CYBORG009 RULE OF SACRIFICE	S7-K
ワンタッチ台接続ハーネス	入力変換ワンタッチハーネス	DSH-H018
アウトセーフ	アウトセーフ入力ハーネス	DYR-H482

## ハーネス結線図



## HCBOX出力情報

端子番号	出力情報	内容	
コネクタ1	1	発射数	発射10球で1パルス出力
	2	賞球	賞球10球で1パルス出力
	3	扉開放	前枠・中枠が開放状態の間出力
	4	不正	磁気感知エラー、異常入賞エラー、扉開放エラー、不正電波検知等に出力
	5	図柄確定回数	【通常時】特別図柄が停止毎に1パルス(特別図柄1+特別図柄2) 【変動短縮中】普通図柄の変動停止ごとに1パルス(大当り中は出力しない)
	6	全始動口	中始動口、右始動口(普通電役)に入賞毎に1パルス
	7	始動口1	中始動口に入賞毎に1パルス
	8	始動口2	右始動口(普通電役)に入賞毎に1パルス
	9	大当り1	大当り中及び小当り中に出力
	10	大当り中+時短	全ての当り中、条件装置が作動するまでの小当り中、時短中に変動を開始した普通図柄表示装置の作動中及び停止図柄表示中、時短中、普通電動役物作動中(開放等の時間が2.8秒以上となる場合に限る)、特別図柄2表示装置の作動中及び停止図柄表示中に出力
	11	高確率中	出力なし
	12	時短中	時短中、条件装置が作動するまでの小当り中、時短中に変動を開始した普通図柄表示装置の作動中及び停止図柄表示中、普通電動役物作動中(開放等の時間が2.8秒以上となる場合に限る)、特別図柄2表示装置の作動中及び停止図柄表示中に出力
	13	大当り3	出力なし
コネクタ2	14	遊技機エラー	スイッチ断線エラー、スマートパチンコ内通信異常等に出力
	15	役物回数	出力なし
	16	役物入賞回数	大入賞口に入賞毎に1パルス
	17	特定領域通過	特定の領域通過毎に1パルス
	18	大当り2	出力なし
	19	パルス出力1	出力なし
	20	パルス出力2	出力なし
	21	状態出力1	出力なし
	22	状態出力2	出力なし

→アウト線に接続  
→セーフ線に接続

→スタートに接続

→大当りに接続  
→確変に接続

※出力信号の詳細内容等はメーカー遊技台にお問い合わせください