



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2019年04月30日 115-1

メーカー名	SANKYO	
機種名	P F 革命機ヴァルヴレイヴW	
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

## ハーネス結線図



## 外部端子板



## 出力情報

端子番号	端子色	出力情報	内容	高バース	大当		
①	白	賞球	賞球10個毎にON				
②	緑	扉・枠開放	遊技機の前枠および内枠が開放中にON				
③	灰	全図柄確定回数	特別図柄1及び特別図柄2の停止毎にON				
④	黄	全始動口	始動口1、始動口2及び始動口3への入賞毎にON				
⑤	黒	大当り1	大当たり中ON		○		
⑥	桃	大当り2	大当たり中及び高ベース中ON	○	○		
⑦	青	大当り3	高ベース中ON	○			
⑧	赤	大当り4	大当たり中ON		○		
⑨	橙	入賞	全ての入賞口入賞時、賞球10個毎にON				
⑩	水	セキュリティ	電源投入時、異常入賞、磁気、電波、スイッチ異常検出時にON				

→スタートに接続

→大当りに接続

→確変に接続

→賞球線に接続