


デー太郎（パチスロ） 取付配線資料 2021年03月02日 43

メーカー名	オリンピア		
機種名	青の祓魔師		
遊技タイプ	A T		
出力情報	あり	なし	ワンショット ・ 連続 ・ その他

接続方法



ランプ表示内容

接続方法	デー太郎表示内容
集中端子板→デー太郎ランプ	BB表示→CZ及び、AT回数 RB表示→AT初当り回数

台情報出力

端子番号	情報名	出力内容
①	メダル投入	メダル投入信号
②	メダル払出	メダル払出信号
③	外部出力1	超祓魔RUSHの初当り回数
④	外部出力2	CZ「エクソシストバトル」の回数及びAT中のベル獲得セット回数
⑤	外部出力3	未使用
⑥	リレーコモン	
⑦	外部出力4	セキュリティ信号
⑧	外部出力5	ドアオープン信号

※外部出力4,5についての詳細は遊技器メーカーへお問い合わせください。