

デー太郎（パチスロ）取付配線資料 2022年01月18日 14

メーカー名	ビスティ		
機種名	新世紀エヴァンゲリオン～魂の共鳴～		
遊技タイプ	A T		
出力情報	あり ・ なし	ワンショット ・ 連続	その他

接続方法

遊技台からの情報

デー太郎ランプに接続

ランプ表示内容

接続方法	デー太郎表示内容
集中端子板→デー太郎ランプ	BB表示→AT回数 RB表示→AT初当り回数

台情報出力

端子番号	情報名	出力内容
①	メダル投入	メダル投入時
②	メダル払出	メダル払出時
③	外部出力1	暴走ボーナス/覚醒ボーナス初当り開始時にON、暴走ボーナス/覚醒ボーナス初当り時の2ゲーム目にOFF
④	外部出力2	暴走ボーナス/覚醒ボーナス初当り時の2ゲーム目にON 暴走モード中の各状態(暴走ブースト/ミッションモード/ブーストバトル/7ブースト)連続3回毎に、突入時にOFF、次ゲームにON 覚醒ボーナス中の上乗せ演出(ロンギヌスの槍/ロンギヌスの槍FINAL)突入時にOFF、次ゲームにON エンディング開始時にOFF、次ゲームにON AT終了時にOFF
⑤	外部出力3	未使用
⑥	リレーコモン	
⑦	外部出力4	セキュリティ信号
⑧	外部出力5	ドア開放信号

※外部出力4、5についてはメーカーにお問い合わせください。