



メーカー名	大一商会	
機種名	CRダイナマイトキングin沖縄	1/28AC
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図



外部端子板



出力情報

コネクタ	色	名称	情報内容	時短	大当		
PT1	(白)	賞球	賞球10個払い出し毎に出力				
PT2	(緑)	扉・枠開放	扉(ドア)・本体枠(内枠)開放中に出力				
PT3	(灰)	図柄確定	特別図柄停止時に出力				→スタートに接続
PT4	(黄)	中通過口	中通過口通過時に出力				
PT5	(黒)	始動口1	中始動口入賞時に出力				
PT6	(桃)	大当り1	全大当り中に出力		○		→大当りに接続
PT7	(青)	入賞情報	特図1電チュー入賞時に出力				
PT8	(赤)	時短中	時短中、時短動作となる大当り中に連続出力	○	○		→確変に接続
PT9	(橙)	メイン賞球	全ての入賞口入賞時、賞球10個毎に出力				→賞球に接続
PT10	(水)	セキュリティ	セキュリティ信号				