

デー太郎（パチスロ） 取付配線資料 2015年03月23日 08

メーカー名	ユニバーサルブロス		
機種名	ミリオンゴッド -神々の凱旋-		
遊技タイプ	ATタイプ		
出力情報	あり	なし	ワンショット ・ 連続 ・ その他

接続方法

遊技台からの情報

デー太郎ランプに接続

デー太郎ランプ

ランプ表示内容

接続方法	デー太郎表示内容
集中端子板→デー太郎ランプ	BB表示→ゴッドゲームセット回数 RB表示→プレミアムゴッド回数

台情報出力

端子番号	情報名	出力内容
①	メダル投入	メダル投入時出力(再遊技を含む最大3回)
②	メダル払出	メダル払出時出力(再遊技を含む最大15回)
③	外部出力1	「GOD」の当選回数 GOD(※1)が揃ってから遊技停止処理終了するまで出力
④	外部出力2	「ゴッドゲーム(GG)」のセット回数 GGに突入し、開始条件から停止条件まで出力
⑤	外部出力3	出力しない
⑥	リレーコモン	
⑦	外部出力4	出力しない
⑧	外部出力5	セキュリティー信号

※1 「GOD1・GOD1・GOD1」「GOD1・GOD2・GOD1」の図柄組合せ
 ※外部出力5については詳細はメーカーに問い合わせてください。