

デー太郎 (パチンコ) 取付配線資料

2008年1月29日 26

メーカー名	京楽	
機種名	CRA. ぱちんこラッキークラウン	
台からの 情報出力	スタート	接点出力
	大当り	接点出力
	確率変動	接点出力
	大当り兼高確率	

特記事項


配線

入賞口 1
スタート (橙, 緑)

大当り (赤, 青)

確率変動 (茶, 黒)
CN 1
賞球 (橙, 黒)

盤用外部端子盤



スタート

枠用外部端子盤



賞球
扉開放

入力コネクタ

日圧 PAP-04V-S

賞球コネクタ

日圧 XHP-2

入力変換ハーネスセット

AH

DYR-H410

賞球入力変換ハーネス

D

DYR-H184

メモ

大当り・確変は使用しません。

入力	賞球
AH	D